



ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12 ЛАЙТ»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7245

ТУ 4372-025-56433581-2011

C-RU.ПБ16.В.00262

1. Общие указания.

- 1.1. Оповещатель «Молния-12 ЛАЙТ» предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

- | | |
|---|-------------|
| 2.1. Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| 2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В | 9-13,8 |
| 2.3. Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА | 20 |
| 2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы | |
| · рабочая температура, °С | - 30... +55 |
| · относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| · атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600...800 |
| 2.5. Габаритные размеры, мм | 300x110x33 |
| 2.6. Масса, не более, кг | 0,35 |
| 2.7. Степень защиты оболочки (код IP) | 55 |
| 2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее, лет | 5 |
| 2.9. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002. | |

3. Комплектность

- | | |
|--|---|
| · оповещатель световой «Молния-12 ЛАЙТ», шт. | 1 |
| · паспорт, шт. | 1 |

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность (указана на этикетке).
- 4.5. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.
- 4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Хранение и утилизация

- 5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40⁰С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.
- 5.2. Специальных мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр тел.: (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67, www.alarsec.ru.
- 6.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Телефон технической поддержки: 8-800-77-52-911

Производитель:
ООО «Элтех-сервис»,
РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»,
тел. (3812) 58-44-68.